

2SC1815 to 2SC3400

Got a question ?, want to know more, then just Ask Jeeves				
Part ref	NPN/ PNP	Case type	Description	
2SC1815	npn	TO92E	40V 0.15A NF= 1db	
2SC1827	npn	TO220	80V 4A 30W	
2SC1846	npn	TO126	35V 1A 1W	
2SC1847	npn	TO126	40V 1A 1W	
2SC1863	npn	TO66	100V 7A 40W 1uS	
2SC1881	npn	TO220	60V 3A 30W	
2SC1904	npn	TO126	150V 50mA 1W 130MHz	
2SC1909	npn	TO220	75V 3A 5.5W at 27MHz FT=160MHz	
2SC1945	npn	TO220	40V 6A 16W at 27MHz	
2SC1946A	npn	J22	17V 7A 32W at 175MHz	
2SC1947	npn	TO5	17V 1A 4W at 175MHz	
2SC1957	npn	TO126	40V 1A 1.8W at 27MHz	
2SC1959	npn	TO92E	30V 0.4A 150MHz	
2SC1964	npn	TO220	40V 3.5A 12V 3.4W at 27MHz	
2SC1969	npn	TO220	30V 6A 18W at 27MHz	
2SC1970	npn	TO220	18V 0.5A 1.3W at 175MHz	
2SC1971	npn	TO220	18V 2A 7W at 175MHz	
2SC1972	npn	TO220	18V 3.5A 15W at 175MHz	
2SC1973	npn	TO92E	50V 0.5A 1W at 50MHz FT=300MHz	
2SC1984	npn	TO220	80V 3A 30W 15MHz	
2SC2001	npn	TO92E	25V 0.7A 100MHz	
2SC2002	npn	TO92E	60V 0.3A 70MHz	
2SC2027	npn	TO3	1.5KV 5A 50W	
2SC2028	npn	TO126	50V 1.5A 5W 0.7W at 27MHz	
2SC2060	npn	TO92E	40V 0.7A 100MHz	
2SC2075	npn	TO220	80V 4A 3.5W at 27MHz	
2SC2078	npn	TO220	75V 3A 4W at 27MHz FT=150MHz	
2SC2086	npn	TO92B	35V 1A 450mW at 27MHz	
2SC2091	npn	TO126	40V 1A 1.8W at 27MHz	

2SC2097	npn	J12.7	20V 15A 85W at 30MHz	
2SC2098	npn	TO220	70V 6A 15W at 27MHz	
2SC2099	npn	211	18V 6A 25W at 27MHz FT=100MHz	
2SC2122	npn	TO3	320V 10A 50W 1uS	
2SC2166	npn	TO220	75V 4A 7.5W at 27MHz	
2SC2209	npn	TO126	40V 1.5A 10W	
2SC2233	npn	TO220	60V 4A 40W	
2SC2235	npn	TO92E	120V 0.8A 120MHz	
2SC2236	npn	TO92E	30V 1.5A 120MHz	
2SC2237	npn	J22	35V 2A 7.5W at 175MHz	
2SC2238	npn	TO220	160V 1.5A 100MHz	
2SC2240	npn	TO92E	120V 0.1A 50MHz NF=2db	
2SC2274	npn	TO92E	50V 0.5A 60MHz	
2SC2278	npn	TO202	300V 0.1A 40MHz	
2SC2290	npn	211	45V 20A 60W at 28MHz FT=500MHz	
2SC2312	npn	TO220	60V 6A 18.5W at 27MHz	
2SC2314	npn	TO126	45V 1A 1.8W at 27MHz	
2SC2562	npn	TO220	50V 5A 25W 100nS	
2SC2565	npn	Hpack	160V 15A 150W	
2SC2581	npn	TO218	200V 10A 100W	
2SC2625	npn	TO218	400V 15A 80W 1uS	
2SC2660	npn	TO220	200V 2A 30W	
2SC2668	npn	TO92B	30V 20mA NF=2.5db	
2SC2681	npn	TO218	115V 10A 100W	
2SC2695	npn	J22	35V 10A 32W at 520MHz	
2SC2792	npn	TO218	800V 2A 80W 1uS	
2SC2939	npn	TO218	500V 10A 100W	
2SC2987	npn	TO218	140V 12A 120W	
2SC3182	npn	TO218	140V 10A 100W	
2SC3261	npn	TO218	800V 6A 80W 700nS	
2SC3281	npn	TO218	200V 15A 150W	
2SC3400	npn	Rpk	50V 0.1A 200MHz	

No responsibility is accepted for the accuracy of information given!

本文内容来自互联网，著作权归原作者所有。由电子零件城（<http://www.epcity.com/>）整理并制作成 PDF 文件，仅供个人学习之用，不得用于任何商业目的，否则后果自负。如果您认为本 PDF 文件侵犯了您的任何权利，请来信 epcity@epcity.com 通知，本站立即删除。

搜集整理：电子零件城-笨笨兔（QQ：154502842） 2004-04-10